

Socle de prise de courant semi-encastré - Référence 3053


- bornes à vis
- droit

Information sur le produit

Ampère	16 A
Pôles	3 p
Volt	transformateur de séparation
Position horaire	12 h
Technique de raccordement	avec bornes à vis
Contacts	Standard
Indice de protection	IP 44




Schéma 1 MB 247	Amp. Pôles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	75	75	75	75	75	75
	b	75	75	75	75	75	75
	c	53	53	55	64	64	65
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g.	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	75	80	83	89	89	100
	h1		6	8	11	11	12
k	31	32	32	39	39	39	
l	43	52	54	58	58	62	
Raccordement de câbles de / à mm ²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10