

**Socle de prise de courant semi-encastré - Référence 2617A**


- bornes à vis
- droite
- peut également être monté sur des goulottes et boîte d'encastrement

**Information sur le produit**

Ampère	16 A
Pôles	2 p
Volt	20-25, 40-50 V
Hertz	(DC) Hz
Position horaire	10 h
Technique de raccordement	avec bornes à vis
Contacts	Standard
Indice de protection	IP 44




Schéma 1 MB 292	Amp. Pôles	16		32	
		2	3	2	3
Dim. en mm	a	75	75	75	75
	b	75	75	75	75
	c	44	44	44	44
	d	60	60	60	60
	e	60	60	60	60
	f	5,5	5,5	5,5	5,5
	g.	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2
	h	77	77	77	77
	k	22	22	22	22
	l	34	34	34	34
Raccordement de câbles de / à mm <sup>2</sup>		4	4	4	4
		-10	-10	-10	-10