

Socle de prise de courant saillie

Référence 5511



- bornes à vis
- pour câblage passant
- avec fixations prévues pour un bornier de passage réf. 40113

Spécifications techniques

Ampère	16 A
Pôles	4 p
Volt	400 V
Position horaire	6 h
Hertz	50-60 Hz
Technique de raccordement	avec bornes à vis
Contacts	Standard
Indice de protection	IP 67
Poids	728 g
Certification de conformité	EAC, CQC

Schémas et dimensions




Schéma 1 MB 206	Amp. Pôles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	225	225	225	225	225	225
	b	118	118	118	118	118	118
	c	144	150	152	155	155	159
	d	208	208	208	208	208	208
	e	101	101	101	101	101	101
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	g	8	8	8	8	8	8
	h	249	251	253	255	253	259
	M	1x25 et 1x32			1x25 et 1x32		
	M*	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
	Câble Ø jusqu'à mm	25	25	25	25	25	25
	Raccordement de câbles de / à mm²	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10