

Socle de prise de courant semi-encastré - Référence 609


- bornes à vis
- droite

Information sur le produit

Ampère	16 A
Pôles	2 p
Volt	20-25, 40-50 V
Hertz	(DC) Hz
Position horaire	10 h
Technique de raccordement	avec bornes à vis
Contacts	Standard
Indice de protection	IP 44




Schéma 1 MB 136	Amp. Pôles	16		32	
		2	3	2	3
Dim. en mm	a	55	55	55	55
	b	55	55	55	55
	c	44	44	44	44
	d	45	45	45	45
	e	45	45	45	45
	f	4,2	4,2	4,2	4,2
	g.	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2
	h	67	67	67	67
	k	22	22	22	22
	l	34	34	34	34
Raccordement de câbles de / à mm ²		4	4	4	4
		-10	-10	-10	-10